- Jebao App. installieren (QR-Code scannen oder im Store nach der Jebao App. suchen) und mit dem Router verbinden um sich dann anzumelden.
- 2. Nach der Anmeldung im Handy "Add device" wählen um ein Gerät hinzuzufügen.
- 3. Wave Maker Pumps wählen
- 4. Man befindet sich jetzt im smart configuration Modus, von hier in den AP Network modus wechseln (oben rechts).
- Den Wi-Fi Knopf am Controller 5 Sekunden lang gefrückt halten, bis das WIFI Symbpl oben links im Display blinkt UND ganz klein daneben AP steht.
- Jetzt im Handy bestätigen, dass WIFI AP blinkt (klein und in grau über der blauen Next Schaltfläche).
- 7. Mit "Next" bestätigen.
- Hier Ihr Wi-Fi- Passwort eingeben und mit "Next" bestätigen. Achtung Sie müssen sich im 2,4 G Band befinden, 5G wird nicht unterstützt.
- 9. Gehen sie über "Go to setting —Jer über andere Schaltflächen in die W-LAN Einstellungen ihres Handys.
- 10. Hier das Jebao W-LAN suchen und damit verbinden. Passwort 123456789
- 11. Jetzt zurück zur Jebao App wechseln, hier wird vor 0 bis max. 100 hoch gezählt. Innerhalb dieses Zeitraums so re d z ve an ur , ste en
- 12. Eine erfolgreiche Voloinung mit 'Start" bestätigen.
- 13. Um in das Menü der MLW Pumpe zu gelangen, die blaue Schaltfläche (blau = Pumpe ist eingeschaltet) etwas länger gedrückt halten. Nach dem loslassen öffnet sich die nächste Oberfläche, hier können die verschiedenen Modi eingestellt werden. Achtung, durch ein zu kurzes "Antippen" wird die Schaltfläche grau und die Pumpe ist ausgeschaltet.
- 14. Kurzes Antippen der Schaltflächen bewirkt ein ein- und ausschalten.
- Längeres gedrückt halten uns dann loslassen bewirkt den Sprung ins Untermenü, wenn es vorhanden ist.
- 16. Durch die Feiltaste oben Links geht es eine Schaltfläche zurück.

Deltec GmbH Steller Straße 75 D-27755 Delmenhorst Deutschland / Germany www.deltec-aquaristic.com